FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Mini LED RGB liner 3429LEDRGB

Hayward | Referencia BEHQ 110560

La referencia está confirmada; existen revisiones de 15 W y 8 W

Proyector compacto RGB para piscinas con liner. BEHQ publica 3429LEDRGB como Mini LED RGB liner de 15 W; el manual Hayward PHVNOTLED Rev. C mantiene la referencia pero describe una configuración de 8 W. No se considera una potencia única para todas las unidades. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Información del manual PHVNOTLED Rev. C [2]
Referencia / aplicación	3429LEDRGB / liner.
Alimentación	12 V CA.
Consumo / número de LED	8 W / 9 LED en esta revisión.
Flujo luminoso	360 lm en esta revisión.
Luz / embellecedor	RGB / blanco.
Construcción publicada	Nicho y embellecedor de ABS.
Protección de la gama	IP68 hasta 1 m; clase III.

Versión de 15 W solicitada

El catálogo BEHQ 2026 describe la versión RGB de 3 LED y 15 W, con sincronización ColorLogic II. [1] Estos datos difieren del manual Rev. C. Confirmar etiqueta, año y revisión para saber qué versión se suministra; no combinar el consumo de una con los LED o lúmenes de otra.

Instalación y suministro

El manual exige funcionamiento sumergido y alimentación de seguridad adecuada a 12 V CA. La caja de conexiones no está incluida. [2] Revisar la potencia real y el transformador antes de instalar o sustituir módulos. No se atribuyen funciones de mando por radio de otras gamas ColorLogic.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Piscimar 2026, p. 248; copia del catálogo en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] Hayward. Manual PHVNOTLED Rev. C, tabla española y requisitos de instalación. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.